

САЛЬНИК, Т.М. «СТЕККЕР», СЕРИИ: MG, PG
МОДЕЛИ: PG7, PG7S, PG9, PG9S, PG11, PG13.5, PG16, PG19, PG21, PG25, PG29, PG36, PG42, PG48
Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

1. Описание

- 1.1 Сальники ТМ «СТЕККЕР» серии PG предназначены для ввода проводов и кабелей в распределительные щиты, распаячные коробки, боксы и для защиты самой сборки от проникновения внутрь пыли и влаги.
- 1.2 Степень защиты от попадания пыли и влаги IP54.
- 1.3 Сальники PG7S и PG9S имеют в своей конструкции гибкий отвод.

2. Технические характеристики:

Наименование модели	PG7	PG7S	PG9	PG9S	PG11	PG13.5	PG16	PG19	PG21	PG25	PG29	PG36	PG42	PG48	
Тип сальника	PG														
Степень защиты от пыли и влаги	IP54														
Температура окружающей среды	-40...+100°C														
Материал корпуса	Полиамид														
Допустимый диаметр кабеля, мм	3 – 6,5	4 - 8		5 - 10		6 - 12		10 - 14	12 - 15	13 - 18	16 - 21	18 - 25	22 - 32	32 - 38	37 - 44
Климатическое исполнение	У1														

3. Комплектация

- 3.1 Сальник;
- 3.2 Инструкция по эксплуатации;
- 3.3 Упаковка.

Сальники поставляются поштучно, и комплектуются в DIY-упаковки по 1шт., 2шт. и 3шт. (см. на упаковке).

4. Меры предосторожности

- 4.1 Установку соединителей, монтаж и соединение электрических проводников должен осуществлять персонал, имеющий необходимую квалификацию и допуски для проведения такого вида работы. При необходимости обратитесь к квалифицированному электрику.
- 4.2 Перед подключением проверьте наличие силиконовых прокладок внутри сальника, при их отсутствии использовать изделие запрещается.
- 4.3 Необходимая степень защиты от пыли и влаги IP54 достигается при использовании кабеля круглой формы.
- 4.4 Не использовать сальник с поврежденным корпусом.
- 4.5 Перед эксплуатацией сальника убедитесь, что гайка надежно затянута. Силиконовая прокладка в правильном положении.
- 4.6 Радиоактивные и ядовитые вещества в состав изделия не входят.

5. Монтаж

- 5.1 Перед началом монтажа необходимо осмотреть сальник на предмет механических повреждений, целостности муфты и уплотнительного кольца.
- 5.2 Необходимо установить сальник в монтажное отверстие и закрутить плотно гайку.
- 5.3 Немного открутить уплотнительную гайку.
- 5.4 Ввести кабель через сальник (использовать только тот размер кабеля, который соответствует данному сальнику).
- 5.5 Затянуть уплотнительную гайку до полной фиксации и обжатия кабеля.

6. Хранение

Товар хранится в картонных коробках в ящиках или на стеллажах в сухих отапливаемых помещениях.

7. Транспортировка

Товар в упаковке пригоден для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

8. Утилизация

Товар утилизируется в соответствии с правилами утилизации твердых бытовых отходов из пластика.

9. Сертификация

Изделие не подлежит обязательной сертификации.

10. Информация об изготовителе и дата производства.

Сделано в Китае. Изготовитель: «NINGBO YUSING LIGHTING CO., LTD» Китай, No.1199, MINGGUANG RD.JIANGSHAN TOWN, NINGBO, CHINA/Нинбо Юсинг Лайтинг, Ко., № 1199, Мингуан Роуд, Цзяншань Таун, Нинбо, Китай. Филиалы завода-изготовителя: «Ningbo Yusing Electronics Co., LTD» Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai, Ningbo, China / ООО "Нинбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нинбо, Китай; «Zhejiang MEKA Electric Co., Ltd» No.8 Canghai Road, Lihai Town, Binhai New City, Shaoxing, Zhejiang Province, China/«Чжецзян МЕКА Электрик Ко., Лтд» №8 Цанхай Род, Лихай Таун, Бинхай Нью Сити, Шаосин, провинция Чжецзян, Китай. Уполномоченный представитель в РФ/Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26.

Дата изготовления нанесена на упаковку в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.

