



УДЛИНИТЕЛИ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КАТУШЕЧНЫХ ТИПОВ УХ, УХз Руководство по эксплуатации

Назначение

Удлинитель хозяйственный катушечного типа УХ, УХз (см. таблицу) (далее – удлинитель) переносной без кабеля предназначен для присоединения электрических приемников, рассчитанных на номинальный максимальный ток до 16 А к питающей сети переменного тока напряжением до 250 В частотой 50 Гц. Удлинитель предназначен для бытового и аналогичного применения в помещениях и вне их при температуре от -40 °С до +40 °С; наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных веществ не допускается.

Основные технические данные

Номинальное рабочее напряжение – 250 В.
Номинальная частота питающей сети – 50 Гц.

ВНИМАНИЕ! Рекомендуемый кабель для использования для обеспечения максимального тока 16 А присоединяемых к удлинителю устройств - ПВС-ВП 3х1,5 с длиной кабеля до 60м.

Максимальная мощность электроприбора(ов), присоединяемого к розеткам для полностью намотанного кабеля ПВС-ВП 3х1,5 на катушку для удлинителя:

УХ-16-4-хх-КМ УХЛ2 - 1100 Вт;

УХз-16-4-хх-КМ УХЛ2 - 1100 Вт.

Максимальная мощность электроприбора(ов), присоединяемого к розеткам для полностью смотанного кабеля ПВС-ВП 3х1,5 с катушки для удлинителя:

УХ-16-4-хх-КМ УХЛ2 - 4000 Вт;

УХз-16-4-хх-КМ УХЛ2 - 4000 Вт.

Климатическое исполнение УХЛ2 по ГОСТ 15150.

Таблица

Обозначение удлинителя	Максимальный ток присоединяемых к удлинителю устройств, А	Степень защиты по ГОСТ14254	Количество и вид розеток в удлинителе	Габаритные размеры, LxBxH, мм	Масса, кг, не более
УХ-16-4-хх-КМ УХЛ2	16	IP20	4 без заземления	300x200x350	2,0
УХз-16-4-хх-КМ УХЛ2	16	IP44	4 с заземлением	300x200x350	2,0
УХз-16-4-хх-КМ УХЛ2	16	IP20	4 с заземлением	300x200x350	2,0

хх – количество метров кабеля наматываемого потребителем.

Примечание: Предприятие оставляет за собой право вносить не принципиальные изменения в конструкцию, не ухудшающие технические характеристики изделия без отражения этого в руководстве по эксплуатации.

Комплект поставки

Удлинитель хозяйственный катушечного типа УХ, УХз без кабеля – 1 шт.

Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Подключение удлинителя

Подключение удлинителя должно производиться только специалистом соответствующей квалификации.

Подключение удлинителя должно производиться только к питающей сети переменного тока напряжением до 250 В частотой 50 Гц.

Перед подключением удлинителя к питающей сети необходимо:

- открутить 4 шурупа и снять крышку с розетками и контактной группой;
- открутить планку;
- продеть кабель через отверстие в крышке правой катушки и подсоединить кабель к соответствующим зажимам клеммной колодки;
- прикрутить планку, прижав кабель;
- прикрутить крышку с розетками и контактной группой.

Для подключения удлинителя необходимо:

- размотать кабель удлинителя на необходимую длину либо полностью в зависимости от максимальной мощности предполагаемого к присоединению электроприбора(ов);
- вставить вилку удлинителя в розетку питающей сети;
- вставить вилку электроприбора в розетку удлинителя.

Требования безопасности

При обнаружении неисправности удлинителя при эксплуатации необходимо обратиться к специалисту соответствующей квалификации. Устранение неисправности, замена кабеля, розеток и т.д. и техническое обслуживание должно производиться только специалистом соответствующей квалификации.

Правила хранения и транспортирования

Удлинитель должен храниться в упаковке изготовителя в закрытых помещениях при температуре от -50 °С до +40 °С и относительной влажности до 95 %. Срок хранения в упаковке изготовителя 2 года со дня отгрузки. Наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных веществ не допускается.

Транспортирование должно производиться при температуре окружающей среды от -50 °С до +50 °С любым видом транспорта при условии защиты удлинителей от атмосферных осадков.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует надежную работу удлинителя при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня продажи через розничную торговую сеть, а при внерыночном потреблении со дня приобретения.

Срок службы 10 лет. По истечению срока службы удлинители утилизируются в соответствии с указанием местных органов власти.

Свидетельство о приемке

Удлинитель хозяйственный катушечного типа УХ, УХз соответствует конструкторской документации и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления _____
 месяц. год

Контроль провел _____

Штамп ОТК

Унитарное предприятие «Элект» ОО «БелТИЗ»
Республика Беларусь, 210603, г. Витебск, ул. Комсомольская, д. 11/5
Тел. +375 212 67-45-14, факс +375 212 67 45 14, email: elekt@beltiz.by