

STARK COUNTRY — ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ АВТОНОМИИ



Загородные  
дома



Газовые  
котельные



Насосы и  
твердотоплив-  
ные котлы



Охранно-  
пожарные  
системы



Системы  
видеонаблю-  
дения



Медицина



Банки



Магазины



HORECA



IT  
оборудование



БОЛЬШЕ ЖИЗНИ  
И ТЕПЛА!

## STARK COUNTRY 3000 ONLINE (8/12A)



Самые  
тихие  
в своем  
сегменте!



**stark**  
COUNTRY

## ПРЕИМУЩЕСТВА



- + Самые тихие Online ИБП.
- + Умное ЗУ (зарядное устройство).
- + Высокая точность постоянной стабилизации напряжения.
- + Высокий КПД.
- + Возможность резервирования нагрузки более 24 ч.
- + Стабилизация частоты входного сигнала.
- + Возможность работы со всеми видами генераторов.
- + Большой информационный дисплей (лучший в своем сегменте).
- + Большое количество параметров, настраиваемых прямо с дисплея.
- + Возможность удаленного мониторинга и оповещения\*.
- + Гарантия 36 месяцев на ИБП при использовании с рекомендуемыми АКБ\*\*. В остальных случаях – 24 месяца.



## ХАРАКТЕРИСТИКИ ИБП

Размеры, Д×Ш×В

**421\*190\*318 мм**

Вес\*\*\* **13 кг**

### МОЩНОСТЬ

**3000 ВА**  
**2400 Вт**

### ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НА АКБ

**0 мс**

### ВХОДНОЙ СИГНАЛ

Допустимый  
диапазон напряжения

**110-300 В**

Напряжение, AC

**230 В**

Частота

**50 Гц**

### ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ

Постоянная стабилизация  
напряжения



**Чистая  
синусоида**

Напряжение, AC

**230 В**

Частота

**50 Гц**



Допустимая температура  
эксплуатации

**от 0°C до +40°C**



Допустимая температура  
хранения

**от -15°C до +50°C**



Допустимая относительная влажность  
(без образования конденсата)

**от 0% до 90%**



## АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ\*\*\*\*

### \*\*РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКБ:



| Тип<br>ИБП         | Марка<br>АКБ                        |                |                     |  |
|--------------------|-------------------------------------|----------------|---------------------|--|
|                    | Ventura<br>future generation energy | Sprinter       | Sonnenschein        |  |
| 3000 Online(8/12A) | Серия<br>GP, GPL, FT, VTG           | Серия<br>P, XP | Серия<br>A400, A500 |  |

Номинальное  
напряжение:

**72 В**

Количество последовательно  
соединенных 12В аккумуляторов:

**×6 ШТ**

Емкость

аккумулятора: **до 240 Ач**

Максимальный зарядный ток (программируемый)

**8/12 А**

### РАСЧЕТНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ АКБ С УЧЕТОМ КПД ИНВЕРТОРА 0,9

| Кол-во АКБ<br>Нагрузка | 6x40 Ач    | 6x65 Ач | 6x100 Ач | 6x200Ач | 2x6x120 Ач |
|------------------------|------------|---------|----------|---------|------------|
| <b>500 Вт</b>          | 5 ч.       | 8 ч.    | 13,5 ч.  | 27,5 ч. | 37 ч.      |
| <b>1000 Вт</b>         | 2,5 ч.     | 3,5 ч.  | 6,5 ч.   | 13 ч.   | 17 ч.      |
| <b>1500 Вт</b>         | 1,5 ч.     | 2 ч.    | 3,5 ч.   | 7,5 ч.  | 10,5 ч.    |
| <b>2000 Вт</b>         | 1 ч.       | 1,5 ч.  | 2,5 ч.   | 5,5 ч.  | 7,5 ч.     |
| <b>2200 Вт</b>         | Менее 1 ч. | 1 ч.    | 2 ч.     | 4,5 ч.  | 6,5 ч.     |