ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Лампы светодиодные серии **PRO**

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Лампы светодиодные товарного знака IN HOME (далее - лампы) являются современными источниками света и применяются в осветительных приборах как альтернативные галогенным лампам, люминесцентным лампам и лампам накаливания.

1.2 По требованиям безопасности лампы соответствуют техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011.
По требованиям электромагнитной совместимости лампы соответствуют техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 020/2011.
По требованиям ограничения применения опасных веществ лампы соответсвуют Техническому регламенту Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016.

1.3 Лампы являются лампами с ненаправленным светоизлучением соответствуют требованиям по знергоэффективности СТБ 2476, СТБ 2461.

1.4 Лампы предназначены для использования в осветительных приборах наружного и внутреннего освещения объектов промышленного, коммерческого и бытового назначения.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

2.1 Технические параметры:
- диммируемость: нет;
- диапазон рабочих температур: -10°С/+40°С;
- номинальное напряжение: 230±10%. Частота 50Гц;
- диапазон рабочих напряжений: ~180-275В;
- индекс цветопередачи Ra: >80;
- коэффициент пульсации: <5%;
- угол освещения: матовая - 330°, прозрачная - 240°;
- световая отдача, лм/Вт: 100;
- тип КСС: Д;
- тип рассеивателя: матовый. прозрачный;
- тип источника света: SMD LED;
- расчетный срок службы: 30 000 часов;
- номинальный срок службы: 30 000 часов;
- стабильность светового потока в конце номинального срока службы: 70%;
- количсетво циклов вкл./откл. до преждевременного выхода из строя: 30 000 циклов;
- время зажигания: мгновенное зажигание.



2.2 Технические параметры ламп приведены в таблице 1.

- Таблица 1. Технические параметры -

Модель	Серия		Описание					
LED-T8-PRO	PRO		Лампа трубчатой формы (Тип Т8); цоколь G13; G13R					
Наименование	Номинальная мощность, Вт	Световой поток, лм	Взвешеное энергопотребление Ec, кВт*ч/1000ч	Цветовая температура, К*	Индекс энергетической эффективности EEI	Класс ЭЭ	Коэффициент мощности, PF	Габаритные размеры, мм
Лампа T8R 10Вт	10	1000	10	4000K; 6500K	0,13	A+	>0,7	600x26
Лампа T8 10Вт	10	1000	10	4000K; 6500K	0,13	A+	>0,7	600x26
Лампа T8R 15Вт	15	1500	15	4000K; 6500K	0,13	A+	>0,7	600x26
Лампа T8 15Вт	15	1500	15	4000K; 6500K	0,13	A+	>0,7	600x26
Лампа T8 20Вт	20	2000	20	4000K; 6500K	0,13	A+	>0,7	1200x26
Лампа T8 30Вт	30	3000	30	4000K; 6500K	0,13	A+	>0,9	1200x26
Лампа T8 40Вт	40	4000	40	4000K; 6500K	0,13	A+	>0,9	1200x26
Лампа T8 50Вт	50	5000	50	6500K	0,13	A+	>0,9	1200x26
Лампа T8 60Вт	60	6000	60	6500K	0,13	A+	>0,9	1200x26
Лампа T8 32Вт	32	3200	32	4000K; 6500K	0,13	A+	>0,9	1500x26
Лампа T8 55Вт	55	5200	55	6500K	0,13	A+	>0,9	1500x26

* Цветовая температура свечения может отличаться от номинальной +/- 200К

3. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

3.1 Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети 230В, частоты 50 Гц и наличии защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохранитель).

3.2 Светодиодную лампу нельзя использовать с датчиком движения и диммером (регулятором яркости).
3.3 Монтаж и демонтаж лампы осуществляется при отключенном питании сети.
3.4 ВНИМАНИЕ! Не использовать с пускорегулирующей аппаратурой!



- Рисунок 1. Схема подключения -

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1 Светодиодную лампу нельзя использовать при или после её контакта с водой или другими жидкостями.
4.2 Светодиодную лампу нельзя использовать в открытых светильниках при наружном освещении.
4.3 Использование ламп в закрытых светильниках с ограниченным теплоотводом может повлиять на их срок службы.
4.4 Лампы ремонту не подлежат. При возникновении неисправности лампу утилизировать.
4.5 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**
- эксплуатировать лампу, имеющую механические повреждения;
- разбирать лампу и включать в разобранном виде;
- длительно смотреть на включенную лампу или направлять источник света в глаза.

4.6 **ВНИМАНИЕ!** Перед монтажом лампы убедитесь, что номинальное напряжение, указанное в маркировке лампы, соответствует напряжению сети.

5. УТИЛИЗАЦИЯ

5.1 Светодиодная лампа является одним из самых экологически чистых источников света, не содержит ртути. Лампы утилизируются в соответствии с правилами утилизации бытовой электронной техники.

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.
6.2 Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40 до +50 °С и относительной влажности не более 98%.
6.3 При хранении и транспортировании высота штабеля не более 2,7 метра.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1 Замене подлежат неработающие светодиодные лампы при отсутствии видимых физических повреждений.
7.2 Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (указать наименование изделия, штрихкод, дату и место продажи), подписи продавца, печати магазина, в котором была приобретена лампа.
7.3 Замена предполагает предварительное тестирование лампы.
7.4 Все вышеизложенные гарантии действуют в рамках законодательства государств-членов ЕАЭС о защите прав потребителей.
7.5 Гарантийные обязательства не распространяются на светодиодные лампы:
- имеющие видимые физические повреждения корпуса;
- вышедшие из строя в результате нарушения Покупателем условий эксплуатации;
- вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и прочее;
- если падение (уменьшение) светового потока составляет менее 10% от номинального (заявленного производителем).

ВНИМАНИЕ!
Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию лампы, не допускающие ухудшения основных характеристик, без предварительного уведомления.

7.6 Гарантийный срок составляет два года с момента продажи при условии соблюдения правил эксплуатации, наличии правильно заполненного гарантийного талона и кассового чека.

7.7 В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организации:

Российская Федерация: *ООО «ИН ХОУМ» 690025, Приморский край, г. Владивосток, ул. Успенского 62, офис 3*
Поставщик в Республику Беларусь: *Частное торгово-производственное унитарное предприятие «Холтика Эверест». УНП 192014063. 220090. Беларусь, г. Минск, ул. Олешева, д.1, пом.316, ком. 202, тел +375 17 252-00-00;*
ООО «ВитМакс инвест», УНП 193444798, 220138, Беларусь, г. Минск, пер. Липковский, д.12, оф. 409, тел. +375 17 215-04-07
Производитель: *Юнгшанг Чангшенн Электрикал Аппляйнс Ко, Лтд. Перекресток Гунбао и Юнгли, Анхуй. Китай.*
YINGSHANG CHANGSHENG ELECTRICAL APPLIANCES CO.,LTD GUANBAO AND YINGLI ROAD INTERSECTION,YINGSHANG INDUSTRIAL, FUYANG, ANHUI, CHINA.